

Att spara journal på RAC14-kort, IPL v1.50

1. Skriv först ut den befintliga Journalen från kassan:

- Vrid nyckeln till Z-läge, slå **1**, tryck **BITR.NR**, slå **58**, tryck **KONTANT**

2. Formatera kortet i program 7:

- Sätt i RAC14-kortet i luckan på vänstra sidan (med pilen uppåt, pekandes mot kassan)
- Vrid nyckeln till PGM, slå **1**, tryck **BITR.NR**
- Slå **7**, tryck **SUB TOTAL**
- Slå **2110**, tryck **SUB TOTAL**, slå **01**, tryck **KONTANT** 2ggr, vänta 2-3 minuter

3. Direkt efter formateringen i punkt 2:

- Slå **3**, tryck **SUB TOTAL**
 - Slå **1722**, tryck **SUB TOTAL**
 - Slå **6**, tryck **KONTANT** (för modellerna SE-S300 & SE-C300)
 - Slå **7**, tryck **KONTANT** (för modellerna SE-S2000 & SE-C2000)
 - Tryck **SUB TOTAL**
- Efter denna aktivering skall RAC14- kortet sitta kvar i kassan hela tiden.
- Då daglig Z-rapport tas, skrivs journalen automatiskt från kassans elektroniska minne till RAC- kortet.

4. För att skriva ut journalen i papperform från RAC14- kortet:

- För att se journalen måste den skrivas ut i pappersform från ett kassaregister, det går inte att bara se den i displayen.

- Vrid nyckeln till X-läge, tryck **INBETALNING** tills "EJ-RAC" visas i displayen, tryck **KONTANT**
- Kassan frågar efter startdatum och slutdatum för journalutskriften:
 - För att skriva ut hela journalen som är sparad på RAC-kortet, tryck **KONTANT** åtta gånger.
 - För att skriva ut journalen från en viss period:
 - 1) slå in startår (yyyy), tryck **KONTANT**
 - 2) slå in startmånad (mm), tryck **KONTANT**
 - 3) slå in startdag (dd), tryck **KONTANT**
 - 4) slå **0**, tryck **KONTANT**
 - 5) slå in slutår (yyyy), tryck **KONTANT**
 - 6) slå in slutmånad (mm), tryck **KONTANT**
 - 7) slå in slutdag (dd), tryck **KONTANT**
 - 8) slå **0**, tryck **KONTANT**, Utskrift startar!

5. OBS!

- Man får varningssignaler från kassan då minnet börjar bli fullt: "E207 EJ-RAC near end" och då måste ett nytt RAC14-kort installeras. Om man inte byter kort då det slutligen blir fullt kommer ingen journal att kunna sparas!
- Vill man gå tillbaka till att använda kassan utan RAC14-kort, följer man denna procedur:
 - Vrid nyckeln till PGM-läge, slå **1**, tryck **BITR.NR**
 - Slå **3**, tryck **SUB TOTAL**
 - Slå **1722**, tryck **SUB TOTAL**
 - Slå **1**, tryck **KONTANT**
 - Tryck **SUB TOTAL**